

# Génératrice portable 3000-3400 Watt

NO. DE FICHE

**INT-20-  
GE3-KOD**

## SPÉCIFICATIONS

Modèle	<b>KD3000</b>	Marque	<b>Kodiak</b>
Cat-Class	<b>310-1030</b>	Capacité MAX.	<b>3000 W</b>
Décibel (bruit)	<b>73Db</b>	Utilisation à 80% du maximum	<b>2400 W</b>
120V/240V	<b>120V seul</b>	Hauteur	<b>20"</b>
600V	<b>NON</b>	Largeur	<b>19"</b>
Essence	<b>16 Li</b>	Longueur	<b>24"</b>
Autonomie	<b>9hrs a 80% charge</b>	Poids	<b>102lbs</b>



<b>Prises</b>	1 x 120V Duplex 20A	<b>Capacité totale l'ampérage maximum</b>		<b>Peak max.</b>
		120 volts	20 Amp	24 Amp
		240 volts	N/A	N/A
Bien répartir la demande d'ampérage vs les circuits				

### Applications

- \* 2400 watts d'éclairage ou chauffage
- \* 1200 watts d'outillage électrique
- \* 550 watts de moteur tel pompe ou compresseur

### Accessoires disponibles

Extension 120v x 50'	<b>311-1020</b>	Prix sur demande
Extension 120v x 100'	<b>311-1030</b>	Prix sur demande

### Remarques

ATTENTION: légère et portable,  
limité à 2 prises 120v

Ext. 120' x 50' Twist lock	<b>311-1085</b>	Prix sur demande
Adapt. 1 à 3 prises 120v	<b>311-1120</b>	Prix sur demande
Adapt. Twist 20A 120v	<b>311-1125</b>	Prix sur demande

### **Ce qui n'est pas recommandé**

Idéalement ne jamais travailler plus de 80% de la  
capacité maximale d'une génératrice.

Adapt. Twist 30A 120/240v	<b>311-1110</b>	Prix sur demande
Panneau distribution 50A - 6 x 120v	<b>311-1000</b>	Prix sur demande
Fil 120-240v x 50' panneau	<b>311-1055</b>	Prix sur demande