

Génératrice portable 3500-3900 Watt

NO. DE FICHE

**INT-20-
GE3-MUL**

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Modèle | GAC 3.6 | Marque | Multiquip |
| Cat-Class | 310-1040 | Capacité MAX. | 3600 W |
| Décibel (bruit) | 73Db | Utilisation à 80% du maximum | 2900 W |
| 120V/240V | Oui | Hauteur | 30" |
| 600V | NON | Largeur | 32" |
| Essence | 19Li | Longueur | 29" |
| Autonomie | 9hrs a 80% charge | Poids | 196lbs |



| | | | | |
|---------------|--|---|--|------------------|
| Prises | 2 x 120V Duplex 20A 1 x 120V Twistlock 30A 1 x 240V Twistlock 20A 1 x 120/240V Twistlock 50/25A | Capacité totale l'ampérage maximum | | Peak max. |
| | | 120 volts | 26 Amp | 30 Amp |
| | | 240 volts | 13 Amp | 15 Amp |
| | | | Bien répartir la demande d'ampérage vs les circuits | |

Applications

- * 2900 watts d'éclairage ou chauffage
- * 1500 watts d'outillage électrique
- * 675 watts de moteur tel pompe ou compresseur

Accessoires disponibles

| | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| Extension 120v x 50' | 311-1020 | Prix sur demande |
| Extension 120v x 100' | 311-1030 | Prix sur demande |

Remarques

ATTENTION: portable sur chariot

| | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Ext. 120' x 50' Twist lock | 311-1085 | Prix sur demande |
| Adapt. 1 à 3 prises 120v | 311-1120 | Prix sur demande |
| Adapt. Twist 20A 120v | 311-1125 | Prix sur demande |

Ce qui n'est pas recommandé

Idéalement ne jamais travailler plus de 80% de la capacité maximale d'une génératrice.

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| Adapt. Twist 30A 120/240v | 311-1110 | Prix sur demande |
| Panneau distribution 50A - 6 x 120v | 311-1000 | Prix sur demande |
| Fil 120-240v x 50' panneau | 311-1055 | Prix sur demande |